Mabuchi
Motoren

Typ		Spannung		ohne Last		Leistung						Abmessungen				
Bürstenmotor		Nenn-spannung	Spannungs-bereich	U/min	Strom Leerlauf	Strom bei max. Wirkung	U/min bei max. Wirkung	Blockier strom	Wirkungs-grad	Leistung	Drehmoment	Länge ohne Welle	Durch-messer	freie Wellen-länge	Welle	Gewicht
		(V)	(V)		(A)	(A)		(A)	(%)	(W)	(g/cm	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
RS-540RH-6530		6	3,6 - 6,0	19200	1,3	6,45	15980	32		25,3	154	55	35,8	12,5	3,17	160
RS-540RH-7522		4,8	3,6 - 4,8	20200	1,9	8,5	16510	38		24,8	146	55	35,8	12,5	3,17	160
RS-540SH-7520		7,2	4,8 - 7,2	23400	2,4	13	19740	70		63,2	312	55	35,8	12,5	3,17	160
RS-540SH-6527		9,6	4,8 - 9,6	23400	1,6	9,55	20040	57		64,9	316	55	35,8	12,5	3,17	160